



# Phono BOX

MM/MC Phono Vorverstärker mit Hochpegelausgang

Farboptionen:



UVP 99 € (inkl. MwSt)

- Entzerrervorverstärker mit MM / MC Umschaltung
- Best buy Klassiker
- „DC-Netzteil (<1Watt Standbyverbrauch)
- Präzise RIAA Entzerrung
- Rauscharme ICs
- Ausgangsstufe mit niedriger Impedanz
- Hartvergoldete RCA-Buchsen
- Kompakt zur Unterbringung nahe beim Plattenspieler
- Frontblende in Schwarz oder Silber

**Eingangsimpedanz, MM:** 47kohms/120pF  
**Eingangsimpedanz, MC:** 100ohms/120pF  
**Verstärkung, MM:** 40dB  
**Ausgangsspannung typisch:** 300mV/1kHz at 3mV/1kHz (MM input)  
**Verstärkung, MC:** 60dB  
**Ausgangsspannung typisch:** 300mV/1kHz at 0,3mV/1kHz (MC input)  
**Max. Ausgangsspannung:** 9,5V (1kHz)  
**Geräuschspannungsabstand, MM:** 94dBA / 75dBA  
**Geräuschspannungsabstand, MC:** 94dBA / 75dBA  
**Klirrfaktor, MM:** 0,01%  
**Klirrfaktor, MC:** 0,05%  
**Abweichung RIAA-Entzerrung:** 20Hz - 20kHz / max. 0,5dB  
**Steckernetzteil:** 18V/200mA DC, 230 Volt/50Hz  
**Standby Leistungsaufnahme:** < 1 Watt  
**Maße B x H x T:** 103 x 36 x 104 (115 mm mit Buchsen)  
**Gewicht:** 570g ohne Netzteil

## Phono Box: Der Klassiker unter den preiswerten Phono-Vorverstärkern!

Viele aktuell erhältliche Hifi-Geräte und Musiksyste­me verfügen über keinen Anschluss für Plattenspieler. Phono Box ist hier die ideale Lösung, da diese Phonovorstufe für MM und MC Tonabnehmer geeignet ist. Der analoge Ausgang der Phono Box wird einfach an einen Line-Eingang (AUX,...) ihres Verstärkers angeschlossen.

